

Інструкція по збірці виробу

- 1.Встановити (поз.6) на (поз.И,К,Л) за допомогою (поз.3).
- 2.Встановити (поз.5) на (поз.В,Г,Л) за допомогою (поз.3).
- 3.З'єднати (поз.В) с (поз.Ж) за допомогою (поз.7).
- 4.З'єднати (поз.Д) з (поз.В) за допомогою (поз.7).
- 5.З'єднати (поз.Г) з (поз.Д) за допомогою (поз.7).
- 6.З'єднати (поз.Г) з (поз.Ж) за допомогою (поз.7).
- 7.З'єднати (поз.3) з (поз.Б) за допомогою (поз.7).
- 8.З'єднати (поз.Б) з (поз.В,Г) за допомогою (поз.1).
- 9.З'єднати(поз.Л) з (поз.М) за допомогою (поз.7).
- 10.З'єднати (поз.Н) з (поз.Л,М) за допомогою (поз.7).
- 11.З'єднати (поз.И) з (поз.3,Л) за допомогою (поз.7).
- 12.З'єднати (поз.У) з (поз.С,Т) за допомогою (поз.7).
- 13.З'єднати (поз.Ф) з (поз.С,Т) за допомогою (поз.1).
- 14.З'єднати (поз.П) з (поз.О) за допомогою (поз.7).
- 15.З'єднати (поз.Ч) з (поз.Т) за допомогою (поз.7).
- 16.Встановити (поз.9) на (поз.П,С,Т,Ц) за допомогою (поз.3).
- 17.Встановити (поз.11) на (поз.О,Ч) за допомогою (поз.3).
- 18.З'єднати (поз.С,Т) з (поз.А) за допомогою (поз.7).
- 19.З'єднати (поз.П) з (поз.А) за допомогою (поз.7).
- 20.З'єднати (поз.10) з (поз.А) за допомогою (поз.11,3).
- 21.З'єднати (поз.Ц) з (поз.Ч) за допомогою (поз.7).
- 22.З'єднати (поз.Х) з (поз.Ц) за допомогою (поз.1).
- 23.З'єднати(поз.Х) з (поз.Т) за допомогою (поз.7).
- 24.З'єднати(поз.Р) з (поз.П) за допомогою (поз.1).
- 25.З'єднати (поз.Р) з (поз.С) за допомогою (поз.7).
- 26.З'єднати (поз.А) з (поз.3,Л) за допомогою (поз.1).
- 27.Зібрати та встановити ящики та полку висувну під клавіатуру.

Збірка скриньки

- 1. У фасад встановити шканти за допомогою молотка і клею.
- 2. Присділати боковини ящика до фасаду за допомогою клею.
- 3. Присділати задню стінку до боковин за допомогою конфірматів.
- 4. Прибити Дно ящика до боковин і задній стінці за допомогою цвяхів, витримавши діагональ .
- 5.Встановити направляючі на висувний ящик за допомогою шурупів .
- 6. Встановити ручку на фасад за допомогою гвинтів.
- 7. Встановити на фасад і боковину скриньки пластиковий куточок за допомогою шурупів 3,5х16.
- 8. При монтажі задніх стінок і деще висувних ящиків потрібно витримати однакову діагональ .

Изготовитель имеет право на конструктивные изменения

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует соответствие ГОСТа 16371-93

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Претензии принимаются конечным продавцом (поставщиком).
Гарантийные работы производятся только при предъявлении гарантийного талона.
Гарантийный срок эксплуатации изделия для детских и общественных помещений- 18 месяцев, бытовых - 24 месяца от даты продажи.

Дата продажи ".....".....20...г.

Інструкція по сборке изделия

- 1.Установить (поз.6) на (поз.В,Г,З,Л) при помощи (поз.3).
- 2.Установить (поз.5) на (поз.В,Г,Л) при помощи (поз.3).
- 3.Соединить (поз.В) с (поз.Ж) при помощи (поз.7).
- 4.Соединить (поз.Д) с (поз.В) при помощи (поз.7).
- 5.Соединить (поз.Г) с (поз.Д) при помощи (поз.7).
- 6.Соединить (поз.Г) с (поз.Ж) при помощи (поз.7).
- 7.Соединить (поз.3) с (поз.Б) при помощи (поз.7).
- 8.Соединить (поз.Б) с (поз.В,Г)при помощи (поз.1).
- 9.Соединить(поз.Л) с (поз.М) при помощи (поз.7).
- 10.Соединить (поз.Н) с (поз.Л,М) при помощи (поз.7).
- 11.Соединить (поз.И) с (поз.3,Л) при помощи (поз.7).
- 12.Соединить (поз.У) с (поз.С,Т) при помощи (поз.7).
- 13.Соединить (поз.Ф) с (поз.С,Т) при помощи (поз.1).
- 14.Соединить (поз.П) с (поз.О) при помощи (поз.7).
- 15.Соединить (поз.Ч) с (поз.Т) при помощи (поз.7).
- 16.Установить (поз.9) с (поз.П,С,Т,Ц) при помощи (поз.3).
- 17.Установить(поз.11) с (поз.О,Ч) при помощи (поз.3).
- 18.Соединить(поз.С,Т) с (поз.А) при помощи (поз.7).
- 19.Соединить(поз.П) с (поз.А) при помощи (поз.7).
- 20.Соединить(поз.10) с (поз.А) при помощи (поз.3).
- 21.Соединить(поз.Ц) с (поз.Ч) при помощи (поз.11,3).
- 22.Соединить(поз.Х) с (поз.Ц) при помощи (поз.1).
- 23.Соединить(поз.Х) с (поз.Т) при помощи (поз.7).
- 24.Соединить(поз.Р) с (поз.П) при помощи (поз.1).
- 25.Соединить(поз.Р) с (поз.С) при помощи (поз.7).
- 26.Соединить(поз.А) с (поз.3,Л) при помощи (поз.1).
- 27.Собрать и установить ящики и полку выдвижную под клавиатуру.

Сборка ящика

- 1. В фасад установить шканти при помощи молотка и клея.
- 2. Присоединить боковины ящика к фасаду при помощи клея.
- 3. Присоединить заднюю стенку к боковинам при помощи конфирматов.
- 4. Дно ящика прибить к боковинам и задней стенке при помощи гвоздей, выдержав диагональ .
- 5.Установить направляющие на выдвижной ящик при помощи шурупов .
- 6. Установить на фасад ручку при помощи винтов.
- 7. Установить на фасад и боковину ящика уголок пластиковый при помощи шурупов 3,5х16.
- 8. При монтаже задних стенок и допышек выдвижных ящиков нужно выдержать одинаковую диагональ .

І перелік частин та їх розміри

поз.	Найменування	кількість
А	крышка стола	1100Х600=1
Б	крышка	300х450=1
В	стойка	562х450=1
Г	стойка	562х450=1
Д	задняя стінка	492х268=1
Ж	цоколь	268х86=1
З	стойка	152х450=1
И	перегородка	678х152=1
К	полка под клавиатурой	652х350=1
Л	боковина	730х450=1
М	задняя стінка	660х200=1
Н	полка	200х430=2
О	полка	135х160=1
П	стойка	320х160=1
Р	крышка	149х160=1
С	стойка	550х160=1
Т	стойка	550х160=1
У	полка нижняя	500х220=1
Ф	полка верхняя	532х220=1
Х	крышка	149х160=1
Ц	стойка	320х160=1
Ч	полка	284х160=1

Ящик

Найменування	кількість
блок	334х100=6
задняя стінка	242х100=3
фасад	166х296=3
дно	240х355=3

І перечень частей и их размеры

поз.	наименование	кол-во
А	крышка стола	1100Х600=1
Б	крышка	300х450=1
В	стойка	562х450=1
Г	стойка	562х450=1
Д	задняя стенка	492х268=1
Ж	цоколь	268х86=1
З	стойка	152х450=1
И	перегородка	678х152=1
К	полка под клавиатурой	652х350=1
Л	боковина	730х450=1
М	задняя стенка	660х200=1
Н	полка	200х430=2
О	полка	135х160=1
П	стойка	320х160=1
Р	крышка	149х160=1
С	стойка	550х160=1
Т	стойка	550х160=1
У	полка нижняя	500х220=1
Ф	полка верхняя	532х220=1
Х	крышка	149х160=1
Ц	стойка	320х160=1
Ч	полка	284х160=1

Ящик

Найменування	кількість
блок	334х100=6
задняя стінка	242х100=3
фасад	166х296=3
дно	240х355=3